Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

HX-31P Магнитный датчик 3-х проводной

• Принцип действия: геркон Н.О.

• Подключение: 3-х проводной.

• Напряжение: 5...30V AC/DC.

• Максимальный ток: 250 mA.

• Выход: PNP

• Максимальная нагрузка: 10VA/8W.

• Время включения: менее 1,8 мс.

• Индикация: желтый светодиод.

• Рабочая температура: -10 ... +80ºC.

• Длина кабеля: 2 м. (PVC)

• Корпус: пластик залитый эпоксидной смолой.

• Класс защиты: IP67.

• С защитой от изменения полярности.

• Крепление: непосредственно в канавку или с помощью адаптеров (только CST)

• При изменении полярности подключения датчик сохраняет работоспособность, но светодиод включаться не будет.

Датчики могут устанавливаться в канавки на корпусе цилиндров или на гильзы и шпильки с использованием скоб и хомутов.
Магнитные датчики положения Серии HX предназначены для обнаружения положения поршня цилиндра. Под воздействием магнитного поля поршня замыкается или размыкается внутренний контакт датчика. Электрический сигнал выдается в цепь электрической катушки клапана или на вход контроллера. Замыкание контакта отображает светодиод желтого цвета.