Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

FER-04MIDI

Привод: поворотная рукоятка с фиксацией
Пневматическое подключение, канал 1: G1/2"
Пневматическое подключение, канал 2: G1/2"
Подключение манометра: G1/8"
Манометр: без манометра
Давление на входе: 0 ... 16 bar
Диапазон давления управления: 0,5 ... 10 bar
Сброс избыточного давления: со сбросом
Температура среды: 0 ... 50 °C
Температура окружающей среды: -5° ... 50 °C
Материал корпуса: алюминий
Материал мембраны: NBR
Положение при сборке: любое